



PHIL JONES BASS

MICRO 7

吉他音箱



使用说明书

目录

重要安全信息	1-2
功能说明	3-5
技术指标	6
保修服务	7

重要安全信息



等边三角标示中的闪电箭头用于警告使用者产品内部具有未绝缘的“危险电压”部件，有可能会造成触电。



等边三角标示中的感叹号用于提示使用者关于本产品的重要操作与维护说明。

警告：为了避免火灾或触电，请不要将设备暴露在淋雨处或潮湿的地方。

重要安全指示

警告：当您使用本设备时，请遵循以下基本注意事项：

1. 请阅读并遵循所有指示。
2. 请勿在靠近水的地方使用本设备。
3. 请使用干布进行清洁工作。
4. 请坚持使用带接地的电源线。
5. 仅可使用原厂配件或指定的选购品。
6. 请小心维护电源线，以避免踩到或被插座等夹住。
7. 本设备应远离热源，如电暖炉、暖气以及其它发热设备。
8. 当您使用手推车搬运设备时，请小心操作并避免设备摔落，造成人员受伤。
9. 当雷雨天气或长时期不使用时，请拔下插头。
10. 当本设备发生故障需要维修服务请咨询经销商或制造商。

使用安全须知

1. 使用本设备附配的电源线连接到具有接地保护装置的电源插座。
2. 如要完全关闭本设备的电源，请将电源线插头从插座上拔下。
即使本机电源开关已经关闭，只是关闭了功放电源而并未完全切断电力来源，如需要完全关闭本机电源，请将电源线从插座上拔下。
3. 电源线请连接于正确电压的插座，在安装或操作设备之前，请参阅后部面板的信息以获取电气和安全信息。只能使用本机所规定的额定电压，在本机上使用比规定值高的电压会产生危险并导致设备受损。
4. 请务必使用制造商标配或指定的附件/配件，内附的电源线请勿使用于其他设备。
5. 请管理好电源线与连接线，避免因绊到连接线而使本机摔落或倾倒，可能导致人体伤害或设备受损。
6. 请勿踩踏本机或放置重物在上方，这样做可能会因倾倒或摔落而导致人体伤害或设备受损。
7. 请确定安装使用本机的位置有足够空间。由于本机会稍微发热，请勿安装在诸如书柜等密闭或建筑物的空间内，并在露天场地保持良好的通风条件。
8. 请勿在以下的环境中使用或是存放本机：
 - 温度过高的场所(例如,日光直射下的密闭车辆中、热管路附近、或发热机上方)；
 - 潮湿处(例如浴室、洗手间、潮湿的地面)；冒蒸气或烟雾的地方；
 - 会遭受盐侵蚀的地方；
 - 直接遭雨淋的地方；
 - 强烈震动的地方。

9. 请勿让本机遭受强烈重击，否则可能会导致受损或故障。
10. 请勿放在不平稳的地点，否则可能会因本机倾倒或摔落而导致造成人体伤害或损坏本设备。
11. 请勿在本机上放置装有液体的容器或任何含水物品。请勿将任何物品(易燃物、硬币、别针等)，或任何液体(水、饮料等)，掉入或渗入机体。这样可能会导致短路，无法操作或是其他故障。
12. 当发生下列任何问题时，请关闭电源开关并拔下电源线，然后及时请专业维修人员对本机进行检修：
 - 当电源线或插头出现磨损或损坏。
 - 排放异常气味或烟雾。
 - 物体掉入机体或是液体倾倒在机体内。
 - 本机遭到雨水淋湿(或其他状况受潮)。
 - 本机操作不正常或是性能上有显著的变化。
13. 本设备不含有任何用户可自行修理的零件，请勿打开本机试图拆卸内部零件或进行任何方式的改造。若出现异常请立即停止使用，并及时联系专业维修人员修理。
14. 请注意保护儿童安全，当在有儿童的地方使用本机或者儿童使用本机时，成人应随时监督与引导。
15. 避免长期在过大音量下使用本机，否则可能对你的听力造成损伤。如果您感到任何听力损失或产生耳鸣，请您速至医院就诊。
16. 搬动本机前请关闭电源开关并拔下电源线以及所有外连接线。
17. 当连接或断开电源线时请握住插头处，请请勿拖拉导线而致使导体受损。
18. 请每隔一段时间定期拔下插头使用干布清除插头的灰尘与积聚物。
19. 如有闪电打雷预报，请关闭电源并拔下电源插头
20. 当长时间不用本机时，请关闭电源并拔下电源插头。
21. 手部潮湿时请勿连接或拔掉电源线这样做可能会导致触电。


其他注意事项

1. 请小心使用旋钮、拨挡、或是其他控制装置与各类插头、接口。粗暴的操作或是使用蛮力可能会造成损伤。
2. 当连接或移除设备连接线时，请握住连接插头处，切勿拉扯连接线，以避免造成短路或是损害连接线内部结构。
3. 正常操作下本机可能会稍微发热。
4. 为了避免干扰到邻居，请将本机的音量调整在适当大小。

商标说明

 及 PHIL JONES BASS 在中国属于东莞普兰迪音响系统有限公司拥有的注册商标

顶部面板



1. 【INPUT】 乐器信号输入插孔

通过标准6.35插头信号线接受来自电贝斯或是带有拾音器的原声贝斯信号。

2. 【CLIP】 过载/静音指示灯

红灯亮时，指示过载状态

绿灯亮时，指示静音状态

3. 【MUTE-LOW-HIGH】 输入选择/静音开关。

MUTE：信号静音。

LOW：主动式贝斯信号输入。

HIGH：被动式贝斯信号输入。

4. 【INPUT LEVEL】 输入电平的调整

不同的乐器、不同的演奏者以及演奏风格都会影响信号大小，通过调整输入电平的增益来避免在大力弹奏时候过载指示灯显示红色，这样可以优化音箱和乐器之间的最佳匹配，使音箱实现最佳音色效果。

5. 均衡器

【BASS】低频调节

提升或衰减低频以调整音色。

【MID】中频调节

提升或衰减中频以调整音色，当用于乐队伴奏时候建议对中频进行适当衰减以获得最佳的弹奏动态。

【TREBLE】高频调节

提升或衰减高频以调整音色，通过提升高频可以提升击勾弦的亮度与细节，或是通过衰减高频来获得复古的贝斯音色。

如果您将高频的电平增益开的过大，或许会将您本身乐器拾音器的底噪或是电磁干扰产生的底噪放大。

建议您使用带有良好屏蔽的专业乐器连接线（譬如PJB的BI-12）可以最大程度减少由于电磁干扰带来的底噪困扰。

6. 【VOLUME】总音量调节

总音量调节，可调节功放输出给扬声器的功率以及LINE OUT输出的信号大小。因为不同乐器的拾音器不一样，同样对于演奏者来说也会有弹的激烈或温柔的不同情形，所以在设置音量或连接乐器时，初始时请保持比较低的音量设置，然后再根据演奏环境逐步增加音量。该音量调节在控制输出和电平大小方面具有更高的精确度，能给予音箱更多声音细节。

7. 【AUX INPUT】AUX输入接口

标准的3.5mm立体声插孔.可以使用PJB BIGHEAD的耳机输出连接该插孔实现2通道输入的功能。

注意：当【INPUT】或【AUX】连续30分钟无信号输入时功放会自动进入（低功耗）待机模式。当再次输入信号时功放会自动开启。

8. 【LEVEL】AUX输入调节

调节AUX输入信号大小。

9. 【LINE OUT】前级信号输出

此输出可用于驱动PJB有源音箱。

它还可以作为另一个乐器音箱或功放的前级输出，也可以通过到被动式DI box连接到功放或调音台。

10. 【HEADPHONE】 耳机输出

用于连接耳机。

我们推荐使用专为贝斯和高保真音乐播放而设计PJB H850耳机。



当连接耳机时，本机的扬声器将不再输出声音。在晚上练习时，建议使用耳机，以避免打扰他人。

11. 【POWER ON/OFF】 打开/关闭本机电源


电源开关切换至ON时打开本机电源，电源指示灯点亮，切换至OFF时关闭本机电源。

注意：

1. 当本机电源开关切换至OFF时，只是关闭了功放电源并未完全切断电力来源，如需要完全关闭本机电源，请将电源线插头从插座上断开。
2. 为避免设备导致故障或受损在打开本机前，请将【VOLUME】主音量及【LEVEL】前级音量设置为最低。

后面板

使用随机附带的电源线连接到带接地的电源插座上。



电源插座

注意：请勿将本机与由变频器控制电力、或含有马达的设备(例如电冰箱、洗衣机、微波炉、或是冷气机)等装置在相同电路中使用。否则本机可能会产生杂音。如无法使用独立的电源插座，请在本机与电源插座之间使用电源杂音过滤器。

技术指标

功放	50W D类功放
频率响应	36Hz-22KHz
信噪比	≥82dB(A)(EQ中间位置,最大音量)
端口	【INPUT】 6.35mm乐器输入 【LINE OUT】 6.35mm前级输出 【AUX INPUT】 3.5mm立体声AUX输入 【HEADPHONE】 3.5mm耳机输出
控制	【POWER】 电源开关 【MUTE-LOW-HIGH】 静音/输入选择开关 【VOLUME】 主音量调节 【LEVEL】 输入电平调节 【BASS】 低频调节 【MID】 中频调节 【TREBLE】 高频调节
指示灯	电源指示灯、过载/静音指示灯
箱体类型	倒相式箱体
单元规格	1x7英寸PJB低音扬声器 1x3英寸PJB高音扬声器
产品规格 (宽x深x高)	285x246x287mm
产品净重	7Kg
配件	1.8米电源线

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对产品进行变动，修改的权利

保修服务

产品保修政策：

一、**保修期：**用户自购买日起，在正常使用情况下，产品若出现质量问题，整机一年内免费保修，主要部件（喇叭、分频器、IC）免费保修两年。

二、保修范围：

自用户购机之日起（以发票或有效销售凭证为准），在保修期内出现故障并经本公司或授权服务中心、维修站检测，确认属于正常使用情况下，由于产品本身质量问题所造成的故障，予以免费保修。

三、除外责任：

- (1) 无保修卡、无有效销售凭证且销售日期超过1年的；
- (2) 保修卡或销售凭证被涂抹、更改，以及售后服务卡上的内容与商品实物不一致的；
- (3) 人为损坏（例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不当电压的电源、未依说明书使用等）；
- (4) 因搬运、跌落及其它意外而造成之损坏，以及自然灾害等不可抗力造成的损坏；
- (5) 被非本公司授权服务单位或个人维修和改装过的；
- (6) 质量问题仅限于性能故障，不包括用户个人对音质、音色等的主观异议。
- (7) 外壳等消耗材料的自然老化、磨损以及消耗等。

四、联系方式：

用户使用过程中任何问题，均可致电400-611-2234，寻求服务支持。

产品中有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及安全性予以说明。

产品中有毒有害物质或无素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属成份	×	○	○	○	○	○
木制部件	○	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
金属电镀件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。





PHIL JONES BASS

制造商：东莞普兰迪音响系统有限公司

地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号一区办公楼第六层

邮编：523808

服务热线：400-611-2234

WWW.PJBWORLD.COM



微信公众号



微博二维码